


BERKER KNX Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach 10 A REG
Art. Nr. 75319001

- Schaltleistung Glühlampen max. 800 W (4 A), 1200 W (10 A), 2300 W (16 A)
- Schaltleistung LED max. 6 x 23 W (4 A), 15 x 23 W (10A), 18 x 23 W (16 A)
- QuickConnect Steckklemmen
- intelligente Durchverdrahtung (oben L, unten Verbraucher)
- Komfortapplikation
- Bauform: REG, 4 TE (4fach, 6fach) bzw. 6 TE (10fach)

Technische Information

| | |
|----------------------------------|-------|
| Bussystem KNX | Ja |
| Montageart | REG |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Vor Ort-/Handbedienung | Ja |
| Mit LED-Anzeige | Ja |
| Max. Anzahl der Schaltausgänge | 10 |
| Max. Schaltstrom | 10 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 V |
| Verschiedene Phasen anschließbar | Ja |
| Größe | 6 TE |
| Mit Busankopplung | Ja |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Kanalzahl | 10 |
| Relais | 10 A |
| Anzahl Jalousiekanäle | 5 |
| als Schaltakt. verwendbar | Ja |
| Motorenspannung | 230 V AC |
| Stromerk.für aut. Laufzeitm. | Nein |
| Type | Schalt-/Jalousieaktor |
| geeignet für C-Last | Nein |